SKOTTY HSE
АУТСОРСИНГ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА МЕНТАЛЬНОГО ЗДОРОВ'Я

м. Київ | skottyhse.com
+380 63 619 60 13
info@skottyhse.com

Чек-лист безпеки під час блекаутів від SKOTTY HSE

*Позначте пункти, які вже виконані на вашому підприємстві/в офісі:

Блок 1. Експлуатація генераторів та пального

1. ☐ Розміщення на вулиці: Генератор встановлено виключно на відкритому повітрі на відстані не менше 6 метрів від стін, вікон та дверей будинку.
2. ☐ Захист від опадів: Генератор захищений від попадання вологи (під навісом з негорючих матеріалів), але без перешкоджання вільній вентиляції.
3. ☐ Заборона заправляння на гарячу: Заправляння генератора пальним здійснюється тільки після його повного зупинення та охолодження двигуна.
4. ☐ Правильне зберігання пального: Пальне зберігається в щільно закритій металевій каністрі (не більше ніж встановлені норми на об'єкті) у спеціально відведеному, провітрюваному приміщенні подалі від шляхів евакуації та джерел тепла.
5. ☐ Правильне підключення: Підключення генератора до внутрішньої електромережі будівлі виконано за допомогою автоматичного перемикача резерву (АВР) або реверсивного рубильника, що виключає зустрічний струм.

Блок 2. Зарядні станції, акумулятори (АКБ) та UPS

6. ☐ Вентиляція приміщення: Зона зарядки акумуляторних систем та потужних зарядних станцій добре провітрюється для запобігання перегріву та накопиченню газів.
7. ☐ Сертифіковане обладнання: Використовуються лише заводські зарядні пристрої, АКБ та станції, що мають відповідні сертифікати відповідності.
8. ☐ Поверхня встановлення: Зарядні станції та акумулятори розміщені на негорючих поверхнях подалі від тканин, паперу, меблів та легкозаймистих матеріалів.
9. ☐ Заборона на нічну зарядку без нагляду: Використання тимчасових саморобних АКБ або потужних зарядних блоків без нагляду персоналу в позаробочий час суворо заборонено.

Блок 3. Електромережа та освітлення

10. ☐ Аварійне освітлення шляхів евакуації: Шляхи евакуації, сходи, коридори та виходи обладнані автономними аварійними світильниками (з акумуляторами), які автоматично вмикаються при знеструмленні.

м. Київ | skottyhse.com
+380 63 619 60 13
info@skottyhse.com

11. ☐ Персональні ліхтарі: Співробітники забезпечені справними портативними/акумуляторними ліхтарями на випадок раптового вимкнення світла.
12. ☐ Захист від перевантаження: При відновленні централізованого електропостачання потужне обладнання вмикається покроково, щоб уникнути стрибка напруги та аварійного відключення автоматичних вимикачів.
13. ☐ Відсутність саморобних подовжувачів: Не використовуються саморобні подовжувачі, скрутки дротів та пошкоджені розетки/вилки.

Блок 4. Первинні засоби пожежогасіння та датчики

14. ☐ Наявність вогнегасників: Біля місця встановлення генератора, у щитових та біля зарядних станцій розміщено справні вогнегасники, які пройшли ТО (порошкові та/або вуглекислотні).
15. ☐ Датчики чадного газу (CO): У приміщеннях, суміжних із зоною роботи генератора або системи вихлопу, встановлено справні детектори чадного газу з сигналізатором.
16. ☐ Свобода евакуаційних шляхів: Усі коридори, проходи до вогнегасників, електрощитових та виходи не захаращені тимчасовими меблями, коробками, акумуляторними блоками, тощо.

Блок 5. Організаційні заходи та персонал

17. ☐ Інструктаж персоналу: З усіма працівниками проведено позаплановий інструктаж щодо дій під час вимкнення світла, правил використання аварійного освітлення та алгоритму евакуації.
18. ☐ Відповідальна особа: Призначено відповідальну особу за безпечну експлуатацію, технічний огляд та заправляння генератора.
19. ☐ Заборона відкритого вогню: У разі відсутності світла суворо заборонено використовувати свічки, гасові лампи та інші джерела відкритого вогню для освітлення офісу чи виробничих зон.
20. ☐ План дій при пожежі/Аварії: На видному місці розміщено контакти екстрених служб (101, 102, 103, 104) та затверджену інструкцію щодо дій у разі виникнення пожежі або загоряння електрообладнання.